

Table of contents

- Elemcsere

Elemcsere

Elemcsere



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély az akkumulátorok által okozott tűz vagy robbanás miatt.
Égési sérülések veszélye az akkumulátorral való érintkezés miatt.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek és akkumulátorok nincsenek rövidre zárva.
- Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad külsőleg tölteni, szétszerelni, megsemmisíteni, elégetni vagy 80°C fölé melegíteni.
- A régi elemeket és akkumulátorokat azonnal és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Csak a jelen dokumentációban megadott akkumulátort használja.

A ctrlX CORE vezérlés esetében az akkumulátor cseréje körülbelül háromévente ajánlott.

A GB01 elemtartó a vezérlés alján (vagy ctrlX CORE X7 esetén az elülső oldalon) található. Ebbe az elemtartóba egy fiók segítségével egy szabványos CR1025 lítium elemet lehet behelyezni. Az elemtartó fiókot úgy tervezték, hogy az elemet a polaritás megfordítása elleni védelemmel lehessen behelyezni. Annak érdekében, hogy a pontos idő ne vesszen el az elemek cseréjekor, egy kondenzátor kb. 60 percig puffereli az időt.

Az elem megnevezése: Lítium elem 3,0 V CR1025 (30 mAh), gyártó: Renata, cikkszám: CR1025.IB.