

Table of contents

- Akkumulátorcsere

Akkumulátorcsere

Akkumulátorcsere



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély az akkumulátorok által okozott tűz vagy robbanás miatt.
Égési sérülések veszélye az akkumulátorral való érintkezés miatt.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek és akkumulátorok nincsenek rövidre zárva.
- Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad külsőleg tölteni, szétszerelni, megsemmisíteni, elégetni vagy 80°C fölé melegíteni.
- A régi elemeket és akkumulátorokat azonnal és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Csak a jelen dokumentációban megadott akkumulátort használja.

A ctrlX CORE vezérlés esetében az akkumulátor cseréje körülbelül háromévente ajánlott.

A GB01 elemtartó a vezérlés alján található. Ebbe az elemtartóba egy fiók segítségével egy szabványos CR1025 lítium elemet lehet behelyezni. Az elemtartó fiókot úgy tervezték, hogy az elemet a polaritás megfordítása elleni védelemmel lehessen behelyezni. Annak érdekében, hogy a pontos idő ne vesszen el az elemek cseréjekor, egy kondenzátor kb. 60 percig pufferezi az időt.

Az elem megnevezése: Lítium elem 3,0 V CR1025 (30 mAh), gyártó: Renata, cikkszám: CR1025.IB.